

Amplificateurs JMC

Ces amplificateurs sont des modèles ultra professionnels. Avec eux vous bénéficiez d'une forte puissance pour un budget très raisonnable.

Les connecteurs d'entrées sont des XLR et Jacks, de type symétrique, on peut connecter plusieurs amplificateurs en cascade. Les connecteurs de sorties sont de type Turnlock (fixation professionnelle rapide 1/4 de tour). Ils disposent d'un filtre actif à fréquence de coupure réglable et un filtre subsonique.

Les JMC sont équipés d'une alimentation de haut niveau, complètement stable, même à haute puissance, sous 2 ohms (Ils sont dotés de transformateurs toriques surdimensionnés).

L'alimentation est une double symétrique.

Le système Soft Start permet la mise sous tension simultanée d'un ou plusieurs JMC sans affecter le disjoncteur secteur. La montée en puissance se fait en plusieurs niveaux progressifs.



- Y Transformateur Torique
- Y Filtre actif incorporé (80 Hz/100 Hz/120 Hz/140 Hz)
- Y Filtre Subsonique déconnectable (15 Hz)
- Y LEDs de Clip et de signal
- Y Protections : contre les courants continus, la surchauffe, contre les courts circuits des enceintes
- Y Puissante ventilation (ventilateurs à 2 vitesses)
- Y Modes Stéréo, Mono, et bridge
- Y Entrées et mises en cascades symétriques
- Y Connecteurs de sortie Turnlock (2+1)



	JMC 1200	JMC 1600
Puissance RMS 2 Ω 1KHz1%THD	2 x 640 Watts	2 x 840 Watts
Puissance RMS 4 Ω 1KHz1%THD	2 x 540 Watts	2 x 680 Watts
Puissance RMS 8 Ω 1KHz1%THD	2 x 360 Watts	2 x 450 Watts
Puissance RMS 4 Ω 1KHz1%THD	1 x 1280 Watts bridg	1 x 1680 Watts bridg
Reponse en frequence	20 Hz - 20 KHz ± 0,5dB	20 Hz - 20 KHz ± 0,5dB
Sensibilite d'entree	4 dBu (1,6 V)	4 dBu (1,6 V)
Distorsion SMPTE	< 0,02 %	< 0,02 %
Rapport S/N	106dB/108dB par canal	106dB/108dB par canal
Temps de montee	> 30V/μs	> 30V/μs
Cons. à 1/8 de puis.	4A	5,1A
Cons. max.	10A	12,2A
Dimensions (mm)	483 x 88 x 444	483 x 88 x 444
Poids (Kg)	14,5	15,5